

**Mini-Verteiler/Distributor MPD12-HS K Cat.6<sub>A</sub> / MPD12-H K Cat.6A**  
**Mini-Verteiler/Distributor MPD6-HS K Cat.6<sub>A</sub> / MPD6-H K Cat.6A**  
**Mini-Verteiler/Distributor MPD6-HS Flex K Cat.6<sub>A</sub>**

Montageanleitung / Assembly Instructions

**1** Lieferumfang / Scope of delivery

geschirmt/shielded	ungeschirmt/unshielded
J02022A0052 alpinweiß/alpine white	J02022A0054 lichtgrau/light grey
J02022A0053 lichtgrau/light grey	

**2**

drücken / press

41,5 mm

236 mm

Befestigungsspur // Fixing rail

**3** Lieferumfang / Scope of delivery

geschirmt/shielded	ungeschirmt/unshielded
J02021A0050 alpinweiß/alpine white	J02021A0053 lichtgrau/light grey
J02021A0051 lichtgrau/light grey	

**4**

drücken / press

123 mm

Befestigungsspur / Fixing rail

**5** Lieferumfang / Scope of delivery

geschirmt/shielded

J02021A0052 reinweiß/pure white

**6** Teile des Verteilers mittels Schraubendreher entriegeln  
unlock distributor using a screwdriver

123 mm

Befestigungsspur / Fixing rail

**Hinweis für Montage und Benutzung / Note for Installation and Use**  
 Anschlussdosen und Patch Panels entsprechen den Normen / Outlets and Patch Panels fulfill the specifications EN 50173-1, IEC 60603-7-51 und / and IEC 60603-7-41.

**7**

S/FTP

min. 60 mm

Geflechtschirm nach hinten legen  
fold braided shield backwards 20 mm

Aderpaare vorsortieren / presort pairs  
Paarabschirmung nicht entfernen  
do not remove the pair screen

**8**

U/FTP

min. 60 mm

Beilaufrdraht gewickelt / Drain wire wrapped

**9**

Isolierkreuz abschneiden  
cut off cross separator

U/UTP

min. 60 mm

Verdrillung der Aderpaare nicht auflösen / do not untwist the pairs

**10**

S/FTP und/and U/FTP:  
Paarabschirmung auf Maß entfernen  
remove the pair screen according to size

T568A

T568B

**11**

8 1

7-8 5-4 3-6 1-2

**12**

Anschluss Connection		Anwendung / Application				
Farbcode Colour code	T568	RJ45 PIN Nr./No.	10BT/100BT	1 Gigabit/10 Gigabit Ethernet	Token Ring ISDN/So	Upo/TEL
A	B					
W - G	W - O	1	•	•		
G	O	2	•	•		
W - O	W - G	3	•	•		
BL	BL	4		•	•	•
W - BL	W - BL	5		•	•	•
O	G	6	•		•	
W - BR	W - BR	7		•		
BR	BR	8		•		

